



MMX-8

Best.-Nr.: 0242860

PRODUKTINFOS

Miniatur-Universal-Audio-Mischer

- 8 Mono-Kanäle, umschaltbar Mic/Line
- Umschaltbar auf 4 Stereo-Kanäle
- 2 Ausgangspegelregler, 2 Aussteuerungs-LEDs
- Lieferung ohne Batterie

TECHNISCHE DATEN

MMX-8

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Eingangskanäle | 8 |
| Anzahl Mic/Mono | 8 |
| Anzahl Stereo | 4 |
| Mic-Eingang | 5 mV, 8 x 6,3-mm-Klinke |
| Line-Eingang | 50 mV, 8 x 6,3-mm-Klinke |
| Master-Ausgang | 100 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |

MMX-8

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Klirrfaktor | < 0,4 % |
| Störabstand | 55 dB |
| Stromversorgung | 9-V-Blockbatterie oder optionales Netzgerät PSS-600E |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Tiefe | 115 mm |
| Gewicht | 550 g |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,12 x 0,085 x 0,16 m |
| Bruttogewicht | 0,643 kg |
| Nettogewicht | 0,551 kg |